Scala Sistemas Eletrônicos

## MANUAL SCALA PORTARIA MOBILE

Suporte App Mobile (16) 3711-2303

070

0



# Sumário

- 1. <u>Fazendo Login</u>
- 2. <u>Utilizando o Aplicativo</u>
- 3. <u>Controles</u>
- 4. <u>Tipo de Convites</u>
  - 4.1. <u>Convidado</u>
  - 4.2. <u>Prestador</u>
  - 4.3. <u>Festa</u>
- 5. <u>Alterar senha</u>
- 6. <u>Ajuda</u>



## Fazendo Login

1. Para fazer login clique no ícone verde, logo na primeira página do app, como indicado na figura.





2. Após isso a tela irá atualizar e aparecerá dois campos para ser preenchido corretamente (usuário e senha), como mostra a imagem.

24i Julian	Scala Portaria Mobile Scala Sistemas Eletrónicos Ltda Rua Afonso Pena, 410, Franca - SP HelpZap 1637112303 - V13092023
×	Cond: Bloco: Andar: Ap: Mor:
(?)	Use sua conta para Login
	Usuário
	Senha
	Login



## Utilizando o Aplicativo

1. Após realizado o login, você terá diversos botões à sua disposição, aqui apontaremos as diversas funções do nossoApp, segue abaixo a imagem com o apontamento das funções.



- 1. Menu de nome das funções da esquerda, do número 2 ao 7.
- 2. Controles, botões para ativar os portões do condomínio/prédio.
- 3. Gerar convite para um convidado.
- 4. Gerar convite para um prestador.
- 5. Gerar convite para uma festa.
- 6. Alterar senha do usuário.
- 7. Botão de ajuda, no qual você recebe informações de todas as funcionalidades do App.
- 8. Fazer Log out do App.
- 9. Alterar foto de usuário.
- 10. WhatsApp de suporte do App
- 11. Qr Code para acessar entradas e saídas.



## Menu

1. Nessa tela vemos o botão (1.), indicado anteriormente, sendo clicado, mostrando assim um menu com os nomes das funções dos outros botões, referentes aos índices do 2 ao 7.

Scala Portaria Mobile	
Scala Sistemas Eletrônicos Ltda Rua Afonso Pena, 410, Franca - SP HelpZap 1637112303 - V13092023	
Cond: TOP Sindico Bloco: Bloco 1 Andar: 1º Andar Ap: Apartamento 101 Mor: SCALA SISTEMAS ELETRONICOS	
Controle	
Convidado	
Prestador	
Festa	
Alterar Senha	
? Ajuda	



## Controles

1. Nessa tela é possível ver os botões para acionar a abertura dos portões, caso esteja muito longe do portão aparecerá uma mensagem com a distância de você até o portão e este botão ficará vermelho até que o usuário chegue próximo ao portão para utilizá-lo





## Tipo de Convites

### Convidado/Prestador

1. Para começar, deve-se informar o CPF do convidado/prestador, em seguida, caso não esteja cadastrado, você será redirecionado para uma página para fazer o preenchimento de algumas informações (figura 1), caso o CPF já esteja cadastrado no sistema aparecerá o CPF juntamente com Nome e telefone da pessoa (figura 2). Caso queira também é possível adicionar uma foto da pessoa





#### Convidado/Prestador

2. Após feito o cadastro, com os preenchimentos do Nome e telefone, é possível escolher a data de acesso para o visitante e os portões que ele terá acesso, na figura 3 temos as datas de acesso e na figura 4, os portões de acesso:



Figura 3 - Data de acesso.

Figura 4 - Botões para os portões de acesso.



#### Convidado/Prestador

3. Após selecionar a data e os portões de acesso, clicando em salvar, aparecerá 3 botões: WhatsApp, Cancelar e Excluir. Ao clicar Whatsapp, o link de acesso será enviado para o número de telefone cadastrado! Por isso, fique atento ao DDD e número, para que não seja digitado errado. Caso queira salvar o cadastro, mas ainda não o enviar, clique em cancelar. Caso deseje recomeçar o cadastro, clique em excluir, assim você será redirecionado para a tela inicial, tendo que digitar novamente o CPF. Segue abaixo foto com os botões:





#### Convidado/Prestador

4. Após clicar no botão de WhatsApp a mensagem chegará ao convidado como na figura 5, e assim que o mesmo clicar no link ele terá acesso a página com os botões dos portões de acesso, como na figura 6.

ler ou ouvi-las. Toque para saber mais. As managang tamparávias foram desstivadas Trava name	24	Scala Portaria Mobile Scala Sistemas Eletrônicos Ltda Rua Afonso Pena, 410, Franca - SP
mudar.	Condominie	HelpZap 1637112303 - V16112022
	Morador:	SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP
Pontonia Mahile	Visitante:	Breno
alaportaria.com.br	Entrada	de:22/10/2022 00:01:00
	Saida at	é: 23/10/2023 23:59:00
A SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	Acesso	autorizado
	(1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	3 - Entrada Social
ran a condominia TOP Sindica		
	(î	4 - Saida Social Facial
3/10/2023		
as 👓 :01 as 23:59		
no link para baixar sua autorização de		
da e acione o controle proximo do portão.		
ado!		
//www.scoloportorio.com.br/QrCode/Lefeuit		
15:01		Atualizar
	Obs: Só ac	ione o controle quando estiver de fr
		portão!



#### Festa

1. Para começar, deve-se informar 4 informações diferentes, são elas: **Descrição da Festa (nome da festa), Data, Início e Duração.** Também é necessário informar os portões de acesso, ao qual os convidados terão acesso e caso queira você pode adicionar uma foto também. Abaixo temos um exemplo de como cadastrar uma festa:





#### Festa

2. Assim como no convite de convidado/prestador, após clicar no botão Salvar, também aparecerá os 3 botões, WhatsApp, Cancelar e Excluir. Nesse caso, quando clicar para enviar para o WhatsApp, você poderá encaminhar a mensagem com o link de acesso, para os convidados individualmente, ou encaminhar para um grupo de WhatsApp.





#### Festa

3. Assim como no convite de convidado/prestador, após clicar no botão Salvar, também aparecerá os 3 botões, WhatsApp, Cancelar e Excluir. Nesse caso, quando clicar para enviar para o WhatsApp, você poderá encaminhar a mensagem com o link de acesso, para os convidados individualmente, ou encaminhar para um grupo de WhatsApp.





### Alterar senha

1. Para alterar a senha, basta você digitar a sua senha atual e criar uma nova, seguindo os padrões exigidos, preenchendo os campos "Nova senha" e "Confirme a senha".

#### Padrão para uma nova senha:

- Ter no mínimo 6 caracteres, sendo eles números, letras ou símbolos.
- Ter pelo menos um caractere maiúsculo e um minúsculo (A a).
- Ter pelo menos um numeral
- Ter pelo menos um caractere especial (exemplo: "!, @, #, \$, %, \*").

241 Pilling	Scala Portaria Mobile Scala Sistemas Eletrônicos Ltda Rua Afonso Pena, 410, Franca - SP HelpZap 1637112303 - V13092023
×	Cond: TOP Sindico   Bloco: Bloco 1   Andar: 1º Andar   Ap: Apartamento 101   Mor: SCALA SISTEMAS ELETRONICOS
([•	Alterar Senha Senha atual
	Nova senha
	Confirme a senha
0) (	Alterar
?	



### Ajuda

1. Nessa aba, temos uma breve explicação de cada funcionalidade do App, pensamos em trazer uma explicação compacta para o usuário no App, para que caso ele esqueça ou não saiba como fazer, para que ele não precise consultar este Manual de uso, trazendo praticidade e agilidade na utilização do mesmo. Segue abaixo a tela da função Ajuda:

